

# Zenderinstellingen Edision T265 LED

## Molecaten



### Bij gebruik van DVB-C:

- Ontvanger aansluiten (voedingsadapter, HDMI of SCART kabel en antennekabel)
- TV aanzetten en de juiste ingang selecteren (HDMI of SCART)
- Selecteer **NEDERLANDS** (OK)
- Selecteer **DVB-C installatie** (OK)
- Toets bij frequentie in: **474**
- Laat Symbol Rate staan op 6900
- Zet Modulatie op **256 QAM**
- Zet LCN op **Aan**
- Ga naar **TP Scan - 2 x OK**
- Wacht tot de ontvanger klaar is met zoeken en druk op **OK**
- 2 x **EXIT**

### Bij gebruik DVB-T

- Ontvanger aansluiten (voedingsadapter, HDMI of SCART kabel, antennekabel)
- TV aanzetten en de juiste ingang selecteren (HDMI of SCART)
- Selecteer **NEDERLANDS** (OK)
- Selecteer **DVB-T installatie - 3 x OK**
- Wacht tot de ontvanger klaar is met zoeken en druk op **OK**
- 2 x **EXIT**

### Stappenplan terug naar fabrieksinstellingen:

- Druk op **MENU**
- ga naar **Conditional**
- ga naar **Fabrieksinstellingen - OK**
- Wachtwoord: **0000**
- ga naar **Geheugen backup herstellen - OK**
- selecteer **Ja** en druk op OK

### DVB-C TV signaal:

Hoogduin, Kruininger Gors, Noordduinen, Rondeweibos, Van Iterson, Waterbos

### DVB-T TV signaal:

De Agnietenberg, Bosbad Hoeven, Het Landschap, Flevostrand, Landgoed Ginkelduin, de Leemkule, 't Hout